

RÄTT & RIKTIGT

Checklista för kopplingsutrustning, samt kontrollinformation.

- Rätt monterade och anslutna fasskenor.
- Kontroll och efterdragning av anslutningar.
- Rätt åtdragningsmoment – lita inte på skruvdragaren!
- Ledningar och apparater är anslutna på säkert sätt, med tanke på överslagsrisk, mellan poler.
- Beroende på TN-C eller TN-S system, kontrollera att inkommande kabel är ansluten på rätt sätt, gentemot jord- och noll plint inkopplingar. Se ex. på kopplingsalternativ.
- Kontrollera matningen från jordfelsbrytare till resp. nollskena.
- Kontrollera att överkopplingarna mellan noll-skenor är utförda, i förekommande fall.
- Kontrollera jordfels-/personskyddsbrytare funktion med Test-knapp och med testinstrument i uttag, om möjligt.
- Notera att N-polen på jordfelsbrytare ska sluta senast som andra pol, men öppna tidigast som näst sista pol.
- Kontrollera respektive apparat på ett tillämpligt sätt, för att bekräfta att inga eventuella funktionsändringar har skett under transport.
- Efter kontroll av kopplingsutrustningen bör signatur och datum påföras, eller anges på ett tillämpligt sätt.

Exempel på kopplingsalternativ, i respektive system, 5-ledare och 4-ledare.



